

5 头旋转效果灯频闪说明书

参数:

电压:AC100-240v, 50/60Hz

额定功率:120W

灯珠:20*1w 金黄光

100*0.3w 红绿蓝

140*0.3w 红绿蓝

灯珠使用寿命:>60,000 小时

操作模式:DMX512, 主从, 自走, 声控, RDM


DMX 通道:15/37/56 通道

尺寸:长 515*宽 135*高 195 (单位: mm)

净重: 3.6 Kg

电源输出/输入: 蓝白电源座进 DMX:3 芯信号出入

2.按键说明:



Menu UP Down Enter

1.menu: 1-2 级菜单切换, 2 级只有单个菜单时就退出。

2.up: 1 级菜单向前切换, 功能数值++

3.down: 1 级菜单向后切换, 功能数值--

4.enter: 2 菜单退出, 2 级菜单数值保存。(注意一级菜单按确认是无保存的)

1.菜单说明:

1	Addr	A001	1-512 地址码配置
2	-CH-	Ch11	15 通道
		Ch37	37 通道
		Ch56	56 通道
3	PAN	1000	0-255 P1 旋转行程
		2000	0-255 P2 旋转行程
		3000	0-255 P3 旋转行程
		4000	0-255 P4 旋转行程
		5000	0-255 P5 旋转行程
4	COLO	U000	主光黄 0-255 调光
		r000	外辅光红 0-255 调光
		g000	外辅光绿 0-255 调光
		b000	外辅光蓝 0-255 调光
		d000	内辅光红 0-255 调光
		g000	内辅光绿 0-255 调光
		q000	内辅光蓝 0-255 调光
		S000	频闪
5	Mode	Fast	快速自走
		Slow	慢速自走
6	Auto	Au01	1-138 效果选择
		-000	效果速度
7	Soun	So00	声控模式

15 通道表

通道	功能	说明
1	旋转	0-255 旋转行程
2	P1 微调	0-255 P1 微调行程
3	P2 微调	0-255 P2 微调行程
4	P3 微调	0-255 P3 微调行程
5	P4 微调	0-255 P4 微调行程
6	P5 微调	0-255 P5 微调行程
7	旋转速度	0-255 旋转速度
8	总调光	0-255 主光总亮度调节
9	主辅光频闪	0-4 频闪开关 5-130 同步频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
10	主光场景	0-9: 场景开关 10-44: U 45-79: 内置效果 1 80-114: 内置效果 2 115-149: 内置效果 3 150-184: 内置效果 4 185-219: 内置效果 5 220-254: 内置效果 6
11	外辅场景	0-9: 场景开关 10-17: R 18-25: G 26-33: B 34-41: R+G 42-49: R+B 50-57: G+B 58-65: R+G+B 66-73: 内置效果 1 74-81: 内置效果 2 82-89: 内置效果 3

		90-97: 内置效果 4 98-105: 内置效果 5 106-113: 内置效果 6 114-121: 内置效果 7 122-129: 内置效果 8 130-137: 内置效果 9 138-145: 内置效果 10 146-153: 内置效果 11 154-161: 内置效果 12 162-169: 内置效果 13 170-177: 内置效果 14 178-185: 内置效果 15 186-193: 内置效果 16 194-201: 内置效果 17 202-209: 内置效果 18 210-217: 内置效果 19 218-225: 内置效果 20 226-233: 内置效果 21 234-255: 内置效果 22
12	内辅场景	0-9: 场景开关 10-17: R 18-25: G 26-33: B 34-41: R+G 42-49: R+B 50-57: G+B 58-65: R+G+B 66-73: 内置效果 1 74-81: 内置效果 2 82-89: 内置效果 3 90-97: 内置效果 4 98-105: 内置效果 5

		106-113: 内置效果 6 114-121: 内置效果 7 122-129: 内置效果 8 130-137: 内置效果 9 138-145: 内置效果 10 146-153: 内置效果 11 154-161: 内置效果 12 162-169: 内置效果 13 170-177: 内置效果 14 178-185: 内置效果 15 186-193: 内置效果 16 194-201: 内置效果 17 202-209: 内置效果 18 210-217: 内置效果 19 218-225: 内置效果 20 226-233: 内置效果 21 234-255: 内置效果 22
13	场景自走	0-14: 场景开关 15-40: 主光 41-66: 外辅光 67-92: 内辅光 93-118: 主光 + 外辅光 119-144: 主光 + 内辅光 145-170: 外辅光 + 内辅光 171-196: 主光 + 外辅光 + 内辅光 197-222: 随机自走 223-255: 声控
14	场景速度	0-255 场景速度调节
15	Rest	复位

37 通道表

通道	功能	说明
1	P1 旋转	0-255 P1 旋转行程
2	P1 微调	0-255 P1 微调行程
3	P1 速度	0-255 P1 速度
4	P2 旋转	0-255 P2 旋转行程
5	P2 微调	0-255 P2 微调行程
6	P2 速度	0-255 P2 速度
7	P3 旋转	0-255 P3 旋转行程
8	P3 微调	0-255 P3 微调行程
9	P3 速度	0-255 P3 速度
10	P4 旋转	0-255 P4 旋转行程
11	P4 微调	0-255 P4 微调行程
12	P4 速度	0-255 P4 速度
13	P5 旋转	0-255 P5 旋转行程
14	P5 微调	0-255 P5 微调行程
15	P5 速度	0-255 P5 速度
16	总调光	0-255 主光总亮度调节
17	主光频闪	0-4 频闪开关 5-130 同步频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
18	U	0-255 主光 U 亮度调节
19	主光场景	0-9: 场景开关 10-49: 内置效果 1 50-89: 内置效果 2 90-129: 内置效果 3 130-169: 内置效果 4 170-209: 内置效果 5 210-255: 内置效果 6
20	场景速度	0-255 主光场景速度调节
21	外辅调光	0-255 外辅光总亮度调节

22	外辅频闪	0-4 频闪开关 5-130 同步频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
23	F-R	0-255 外辅光 R 亮度调节（宏功能）
24	F-G	0-255 外辅光 G 亮度调节（宏功能）
25	F-B	0-255 外辅光 B 亮度调节（宏功能）
26	外辅场景	0-9: 场景开关 10-20: 内置效果 1 21-31: 内置效果 2 32-42: 内置效果 3 43-53: 内置效果 4 54-64: 内置效果 5 65-75: 内置效果 6 76-86: 内置效果 7 87-97: 内置效果 8 98-108: 内置效果 9 109-119: 内置效果 10 120-130: 内置效果 11 131-141: 内置效果 12 142-152: 内置效果 13 153-163: 内置效果 14 164-174: 内置效果 15 175-185: 内置效果 16 186-196: 内置效果 17 197-207: 内置效果 18 208-218: 内置效果 19 219-229: 内置效果 20 230-240: 内置效果 21 241-255: 内置效果 22
27	场景速度	0-255 外辅场景速度调节
28	内辅调光	0-255 内辅总亮度调节

29	内辅频闪	0-4 频闪开关 5-130 同步频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
30	MF-R	0-255 内辅光 R 亮度调节（宏功能）
31	MF-G	0-255 内辅光 G 亮度调节（宏功能）
32	MF-B	0-255 内辅光 B 亮度调节（宏功能）
33	内辅场景	0-9: 场景开关 10-20: 内置效果 1 21-31: 内置效果 2 32-42: 内置效果 3 43-53: 内置效果 4 54-64: 内置效果 5 65-75: 内置效果 6 76-86: 内置效果 7 87-97: 内置效果 8 98-108: 内置效果 9 109-119: 内置效果 10 120-130: 内置效果 11 131-141: 内置效果 12 142-152: 内置效果 13 153-163: 内置效果 14 164-174: 内置效果 15 175-185: 内置效果 16 186-196: 内置效果 17 197-207: 内置效果 18 208-218: 内置效果 19 219-229: 内置效果 20 230-240: 内置效果 21 241-255: 内置效果 22
34	场景速度	0-255 内辅场景速度调节
35	场景自走	0-14: 场景开关

		15-40: 主光 41-66: 外辅光 67-92: 内辅光 93-118: 主光 + 外辅光 119-144: 主光 + 内辅光 145-170: 外辅光 + 内辅光 171-196: 主光 + 外辅光 + 内辅光 197-222: 随机自走 223-255: 声控
36	场景速度	0-255 场景速度调节
37	Rest	复位

56 通道表

通道	功能	说明
1	P1 旋转	0-255 P1 旋转行程
2	P1 微调	0-255 P1 微调行程
3	P1 速度	0-255 P1 速度
4	P2 旋转	0-255 P2 旋转行程
5	P2 微调	0-255 P2 微调行程
6	P2 速度	0-255 P2 速度
7	P3 旋转	0-255 P3 旋转行程
8	P3 微调	0-255 P3 微调行程
9	P3 速度	0-255 P3 速度
10	P4 旋转	0-255 P4 旋转行程
11	P4 微调	0-255 P4 微调行程
12	P4 速度	0-255 P4 速度
13	P5 旋转	0-255 P5 旋转行程
14	P5 微调	0-255 P5 微调行程
15	P5 速度	0-255 P5 速度
16	总调光	0-255 主光总亮度调节
17	主光频闪	0-4 频闪开关 5-130 同步频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
18	U	0-255 主光 U 亮度调节
19-37	U2-U20	0-255 主光 U 亮度调节
38	主光场景	0-9: 场景开关 10-49: 内置效果 1 50-89: 内置效果 2 90-129: 内置效果 3 130-169: 内置效果 4 170-209: 内置效果 5 210-255: 内置效果 6

39	场景速度	0-255 主光场景速度调节
40	外辅调光	0-255 外辅光总亮度调节
41	外辅频闪	0-4 频闪开关 5-130 同步频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
42	F-R	0-255 外辅光 R 亮度调节（宏功能）
43	F-G	0-255 外辅光 G 亮度调节（宏功能）
44	F-B	0-255 外辅光 B 亮度调节（宏功能）
45	外辅场景	0-9: 场景开关 10-20: 内置效果 1 21-31: 内置效果 2 32-42: 内置效果 3 43-53: 内置效果 4 54-64: 内置效果 5 65-75: 内置效果 6 76-86: 内置效果 7 87-97: 内置效果 8 98-108: 内置效果 9 109-119: 内置效果 10 120-130: 内置效果 11 131-141: 内置效果 12 142-152: 内置效果 13 153-163: 内置效果 14 164-174: 内置效果 15 175-185: 内置效果 16 186-196: 内置效果 17 197-207: 内置效果 18 208-218: 内置效果 19 219-229: 内置效果 20 230-240: 内置效果 21 241-255: 内置效果 22

46	场景速度	0-255 外辅场景速度调节
47	内辅调光	0-255 内辅总亮度调节
48	内辅频闪	0-4 频闪开关 5-130 同步频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
49	MF-R	0-255 内辅光 R 亮度调节（宏功能）
50	MF-G	0-255 内辅光 G 亮度调节（宏功能）
51	MF-B	0-255 内辅光 B 亮度调节（宏功能）
52	内辅场景	0-9: 场景开关 10-20: 内置效果 1 21-31: 内置效果 2 32-42: 内置效果 3 43-53: 内置效果 4 54-64: 内置效果 5 65-75: 内置效果 6 76-86: 内置效果 7 87-97: 内置效果 8 98-108: 内置效果 9 109-119: 内置效果 10 120-130: 内置效果 11 131-141: 内置效果 12 142-152: 内置效果 13 153-163: 内置效果 14 164-174: 内置效果 15 175-185: 内置效果 16 186-196: 内置效果 17 197-207: 内置效果 18 208-218: 内置效果 19 219-229: 内置效果 20 230-240: 内置效果 21 241-255: 内置效果 22

53	场景速度	0-255 内辅场景速度调节
54	场景自走	0-14: 场景开关 15-40: 主光 41-66: 外辅光 67-92: 内辅光 93-118: 主光 + 外辅光 119-144: 主光 + 内辅光 145-170: 外辅光 + 内辅光 171-196: 主光 + 外辅光 + 内辅光 197-222: 随机自走 223-255: 声控
55	场景速度	0-255 场景速度调节
56	Rest	复位