

9 头效果灯说明书

参数：
电压:AC100-240v, 50/60Hz
额定功率:350W
灯珠:9*30w 金黄光
576*0.3w 红绿蓝
灯珠使用寿命:>60,000 小时
操作模式:DMX512, 主从, 自走, 声控, RDM
DMX 通道:18/50 通道
尺寸:420x420x160 mm
净重:7.6 Kg
电源输出/输入:蓝白电源座进 DMX:3 芯信号出入

2.按键说明:



Menu UP Down Enter

1.menu: 1-2 级菜单切换, 2 级只有单个菜单时就退出。

2.up: 1 级菜单向前切换, 功能数值++

3.down: 1 级菜单向后切换, 功能数值--

4.enter: 2 菜单退出, 2 级菜单数值保存。(注意一级菜单按确认是无保存的)

菜单说明:

1	Addr	A001	1-512 地址码配置
2	-CH-	Ch18	18 通道
		Ch50	50 通道
3	PAN	1 000	0-255 P1 旋转行程
		2 000	0-255 P2 旋转行程
		3 000	0-255 P3 旋转行程
		4 000	0-255 P4 旋转行程
		5 000	0-255 P5 旋转行程
		6 000	0-255 P6 旋转行程
		7 000	0-255 P7 旋转行程
		8 000	0-255 P8 旋转行程
		9 000	0-255 P9 旋转行程
4	COLO	U000	主光黄 0-255 调光
		r000	辅光红 0-255 调光
		g000	辅光绿 0-255 调光
		b000	辅光蓝 0-255 调光
		S000	频闪
5	Mode	Fast	快速自走
		Slow	慢速自走
6	Auto	Au01	1-100 效果选择
		-000	效果速度
7	Soun	So00	声控模式

18 通道表

通道	功能	说明	
1	旋转	0-255	P1-9 旋转行程
2	P1 微调	0-255	行程微调
3	P2 微调	0-255	行程微调
4	P3 微调	0-255	行程微调
5	P4 微调	0-255	行程微调
6	P5 微调	0-255	行程微调
7	P6 微调	0-255	行程微调
8	P7 微调	0-255	行程微调
9	P8 微调	0-255	行程微调
10	P9 微调	0-255	行程微调
11	旋转速度	0-255	P1-9 旋转速度
12	总调光	0-255	主光总亮度调节
13	主辅光频闪	0-4	频闪开关
		5-130	同步频闪
		131-200	随机频闪
		201-255	雷电频闪
14	主光场景	0-9: 场景开关 10-26: U 27-43: 内置效果 1 44-60: 内置效果 2 61-77: 内置效果 3 78-94: 内置效果 4 95-111: 内置效果 5 112-128: 内置效果 6 129-145: 内置效果 7 146-162: 内置效果 8 163-179: 内置效果 9 180-196: 内置效果 10 197-213: 内置效果 11 214-230: 内置效果 12 231-247: 内置效果 13 248-255: 内置效果 14	

15	辅光场景	0-9: 场景开关 10-14: R 15-19: G 20-24: B 25-29: R+G 30-34: R+B 35-39: B+G 40-44: R+G+B 45-49: 内置效果 1 50-54: 内置效果 2 55-59: 内置效果 3 60-64: 内置效果 4 65-69: 内置效果 5 70-74: 内置效果 6 75-79: 内置效果 7 80-84: 内置效果 8 85-89: 内置效果 9 90-94: 内置效果 10 95-99: 内置效果 11 100-104: 内置效果 12 105-109: 内置效果 13 110-114: 内置效果 14 115-119: 内置效果 15 120-124: 内置效果 16 125-129: 内置效果 17 130-134: 内置效果 18 135-139: 内置效果 19 140-144: 内置效果 20 145-149: 内置效果 21 150-154: 内置效果 22 155-159: 内置效果 23 160-164: 内置效果 24 165-169: 内置效果 25 170-174: 内置效果 26 175-179: 内置效果 27 180-184: 内置效果 28

		185-189: 内置效果 29 190-194: 内置效果 30 195-199: 内置效果 31 200-204: 内置效果 32 205-209: 内置效果 33 210-214: 内置效果 34 215-219: 内置效果 35 220-224: 内置效果 36 225-229: 内置效果 37 230-234: 内置效果 38 235-239: 内置效果 39 240-244: 内置效果 40 245-249: 内置效果 41 250-254: 内置效果 42 255: 内置效果 43
16	场景自走	0-14: 场景开关 15-62: 主光 63-110: 辅光 111-158: 主光 + 辅光 159-206: 随机自走 207-255: 声控
17	场景速度	0-255 场景速度调节
18	Rest	复位

50 通道表

通道	功能	说明	
1	P1 旋转	0-255	旋转行程
2	P1 微调	0-255	旋转微调
3	P1 速度	0-255	旋转速度
4	P2 旋转	0-255	旋转行程
5	P2 微调	0-255	旋转微调
6	P2 速度	0-255	旋转速度
7	P3 旋转	0-255	旋转行程
8	P3 微调	0-255	旋转微调
9	P3 速度	0-255	旋转速度
10	P4 旋转	0-255	旋转行程
11	P4 微调	0-255	旋转微调
12	P4 速度	0-255	旋转速度
13	P5 旋转	0-255	旋转行程
14	P5 微调	0-255	旋转微调
15	P5 速度	0-255	旋转速度
16	P6 旋转	0-255	旋转行程
17	P6 微调	0-255	旋转微调
18	P6 速度	0-255	旋转速度
19	P7 旋转	0-255	旋转行程
20	P7 微调	0-255	旋转微调
21	P7 速度	0-255	旋转速度
22	P8 旋转	0-255	旋转行程
23	P8 微调	0-255	旋转微调
24	P8 速度	0-255	旋转速度
25	P9 旋转	0-255	旋转行程
26	P9 微调	0-255	旋转微调
27	P9 速度	0-255	旋转速度
28	总调光	0-255	主光总亮度调节
29	主光频闪	0-4	频闪开关

		5-130 同步频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
30	U1	0-255 金黄光亮度调节
31	U2	0-255 金黄光亮度调节
32	U3	0-255 金黄光亮度调节
33	U4	0-255 金黄光亮度调节
34	U5	0-255 金黄光亮度调节
35	U6	0-255 金黄光亮度调节
36	U7	0-255 金黄光亮度调节
37	U8	0-255 金黄光亮度调节
38	U9	0-255 金黄光亮度调节
39	主光场景	0-9: 场景开关 10-27: 内置效果 1 28-45: 内置效果 2 46-63: 内置效果 3 64-81: 内置效果 4 82-99: 内置效果 5 100-117: 内置效果 6 118-135: 内置效果 7 136-153: 内置效果 8 154-171: 内置效果 9 172-189: 内置效果 10 190-207: 内置效果 11 208-225: 内置效果 12 226-243: 内置效果 13 244-255: 内置效果 14
40	场景速度	0-255 主光场景速度调节
41	辅光调光	0-255 辅光总亮度调节
42	辅光频闪	0-4 频闪开关 5-130 同步频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪

43	F-R	0-255 辅光 R 亮度调节
44	F-G	0-255 辅光 G 亮度调节
45	F-B	0-255 辅光 B 亮度调节
46	辅光场景	0-9: 场景开关 10-14: 内置效果 1 15-19: 内置效果 2 20-24: 内置效果 3 25-29: 内置效果 4 30-34: 内置效果 5 35-39: 内置效果 6 40-44: 内置效果 7 45-49: 内置效果 8 50-54: 内置效果 9 55-59: 内置效果 10 60-64: 内置效果 11 65-69: 内置效果 12 70-74: 内置效果 13 75-79: 内置效果 14 80-84: 内置效果 15 85-89: 内置效果 16 90-94: 内置效果 17 95-99: 内置效果 18 100-104: 内置效果 19 105-109: 内置效果 20 110-114: 内置效果 21 115-119: 内置效果 22 120-124: 内置效果 23 125-129: 内置效果 24 130-134: 内置效果 25 135-139: 内置效果 26 140-144: 内置效果 27 145-149: 内置效果 28 150-154: 内置效果 29 155-159: 内置效果 30 160-164: 内置效果 31 165-169: 内置效果 32

		170-174: 内置效果 33 175-179: 内置效果 34 180-184: 内置效果 35 185-189: 内置效果 36 190-194: 内置效果 37 195-199: 内置效果 38 200-204: 内置效果 39 205-209: 内置效果 40 210-214: 内置效果 41 215-219: 内置效果 42 220-255: 内置效果 43
47	场景速度	0-255 辅光场景速度调节
48	场景自走	0-14: 场景开关 15-62: 主光 63-110: 辅光 111-158: 主光 + 辅光 159-206: 随机自走 207-255: 声控
49	场景速度	0-255 场景速度调节
50	Rest	复位

后台菜单

序号	显示	说明
1	SL00	后两位温度显示 0-99
2	U120	100-255 金黄光电流调节
3	1 060	0-255 初始位置
4	2 060	0-255 初始位置
5	3 060	0-255 初始位置
6	4 060	0-255 初始位置
7	5 060	0-255 初始位置
8	6 060	0-255 初始位置
9	7 060	0-255 初始位置
10	8 060	0-255 初始位置
11	9 060	0-255 初始位置
12	000r/000l	灯方向 左/右